

Ensaaios **Elétricos**

A Caixa de Calibração Relé é um equipamento portátil utilizado na aferição e calibração de Relés, Disjuntores, Transformadores de Corrente, Amperímetros, Voltímetros e outros. Gera fontes de corrente alternada com até 4 sinais de saída. Possui indicador em LED para indicação de corrente de teste aplicada e contagem de tempo em segundos com 02 casa decimais sincronizados.

CAIXA DE CALIBRAÇÃO RELE

INCXR-100



ESCALA DE MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIAS

TENSÃO	CORRENTE
0 a 227V (AC) 0 a 320V (DC)	0 a 100 Aca (4V)

Faixa de Corrente Alternada: 0 a 100 A ca (4V)

Saídas: 0 ~ 100A e 0 ~ 10 A

Tensão variável AC: 0 a 227 V

Tensão variável DC: 0 a 320 V

Saída auxiliar de tensão: 220V (7A) Sincronizado

Alimentação: 220 V AC (5 A)

Potência: 400 W

Precisão do indicador de corrente: 2% do valor lido 1% do fundo de escala

DIMENSÕES

530 x 400 x 295